RAVPOWER

DELUXE SERIES

EXTERNAL BATTERY PACK

13000mAh

Model
RP-PB22

iSmart+

Merci d'avoir acheté RAVPower Deluxe 13000 mAh batterie externe. Sa conception compacte, construction robuste, et la capacité de puissance élevée, vous apportera une expérience de charge exceptionnelle!

Ce produit est adapté à la plupart de vos appareils mobiles avec une entrée DC de 5V.

Caractéristiques:

- Cellules de batterie A+, un design concis, un traitement anti-rayure, qui font de cette batterie solide et durable.
- La nouvelle génération de batteries A+, permet une charge rapide, sans effet mémoire, et à plus 1000 cycles de charges.
- 4 voyants LED indique l'état de la batterie actuel.
- 2 ports de charges intelligents qui détectent automatiquement les appareils et s'adaptent aux courants de sorties pour maximiser la vitesse de charge pour iPhone, iPad, appareils Android et windows.
- La fonction mise sous/hors tension automatique vous permet de connecter et déconnecter les périphériques sans avoir à allumer / éteindre la batterie externe. Il suffit de brancher votre appareil sur la batterie et l'appareil se met en marche. Débranchez l'appareil de la batterie et il s'éteint automatiquement.
- Une protection de sécurité, conçue en cas de court-circuit ou de surintensité. Cette batterie externe s'éteindre automatiquement si un court-circuit ou de surcharge se produit lorsque l'appareil est en charge.
- Peut se servir comme une lampe de poche, allant jusqu'à 130 heures d'éclairage.

Spécifications:

13000mAh	
Modèle	RP-PB22
Entrée	DC 5V/2A
Sortie iSmart 1	USB 5V/1A-2.1A
Sortie iSmart 2	USB 5V/1A-2.4A
Dimensions	127mm(L)x81mm(W) x22mm(H)
Poids ne	306g / 10.8oz
Capacité	13000mAh/48.1Wh
Température de fonctionnement	0℃ ~45℃
Températures de Stockage	-10℃ ~45℃
Durée de recharge	10 ~ 11 heures avec un chargeur 5V-2.1A ou 5V-2.4A
	15 ~ 16 heures avec un chargeur 5V-1A

Contenu :

- 1* RAVPOWER Deluxe 13000mAh Batterie externe (modèle: RP-PB22)
- 2* câble micro-USB
- 1* étui de tranport
- 1* Manuel d'utilisation

Comment l'utiliser

1. Schéma du produit

① Sortie iSmart 1(5V/2.1A)

② Entrée (5V/2A)

③ Sortie iSmart 2(5V/2.4A)

④ Bouton d'alimentation *

⑤ Voyant Indicateur de niveau LED **

⑥ LED lampe de poche*



* Bouton d'alimentation et la lampe de poche LED–la lampe de poche est située entre les deux sorties intelligentes.

Batterie externe		Lampe de poche LED	
Allumer	Eteindre	Allumer	Eteindre
S'allume automatiquement lorsque la batterie est connectée à un appareil, pour certains appareils non reconnus, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation	Lorsque l'appareil est entièrement chargé la batterie externe s'éteindra dans les 90s ou débracher tout simplement la batterie s' éteint automatiquement aprés 30s.	Appuyez deux fois ou longuement l'interrupteur	Appuyez deux fois ou longuement l'interrupteur

**LED Indicateur de niveau–Quatre lumières LED affiche l'état de batterie actuel. Il s'éteint dans les 3s.

Nombre de voyants	1	2	3	4
Niveau de batterie restant	1%-25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

2. Recharger la batterie externe

Branchez l'extrémité USB du câble fourni à l'un des ports USB suivants: ① adaptateur secteur, ② port USB du PC ou, ③ Port USB de l'allume-cigare/chargeur de la voiture.

Ensuite, connectez l'extrémité micro USB du câble au port d'entrée de votre batterie externe.

Lors du chargement, le voyant d'alimentation restera allumé et les autres voyants clignoteront. Quand la batterie a atteint la charge complète, le voyant s'allume pendant 10s, indiquant que la batterie est complètement chargée et prête à la mise en service.

Pour recharger rapidement votre batterie externe, utiliser les adaptateurs secteurs fournis avec vos téléphones portables, par exemple : un adaptateur secteur d'Apple ou de Samsung est également compatible. Ou, vous pouvez recharger à l'aide d'un port USB relié à votre PC. Cependant, le temps de charge par port USB du PC sera plus lent comparé à un adaptateur secteur.

Pour acheter un adaptateur secteur de RAVPower, vous pouvez choisir l'adaptateur USB RP-UC07 de RAVPower.



3. Recharger les appareils mobiles

Avec le câble micro-USB fourni et un port de sortie USB standard, la batterie externe RAVPower Deluxe 13000 mAh va recharger rapidement vos appareils mobiles avec son entrée DC 5V, y compris votre iPad / iPhone / iPod / la plupart des téléphones portables et les autres appareils mobiles (Nous ne fournissons pas de câble de chargement Apple 30pin/lightning. Si vous voulez recharger votre iPad / iPhone / iPod, veuillez utiliser votre câble USB d'origine des produits Apple correspondant).

Veuillez connecter le câble USB fourni, au port de sortie du Deluxe 13000mAh et le port Micro USB à votre appareil mobile (si vos périphériques mobiles ne disposent pas de port Micro USB, utilisez les câbles de recharge d'origine fournis avec votre appareil mobile) et le Deluxe 13000mAh commencera automatiquement à charger l'appareil connecté.

La batterie externe Deluxe 13000mAh détecte la fin de la recharge et passe automatiquement en mode économie pour éviter une surcharge. Si vous débranchez l'appareil

pendant le processus de charge, il s'éteint automatiquement dans les 30 secondes. Lorsque la charge est terminée, elle s'éteint automatiquement dans les 90s.



4. La Garantie Produit & Service Après Vente

La batterie externe Deluxe 13000mAh est garantie un an par l'équipe d'assistance RAVPower. Si votre appareil ne se charge pas, veuillez tout d'abord vérifier si vous avez sélectionné le bon port de charge, il doit être compatible avec votre appareil.

Ensuite, assurez-vous que tous les connecteurs et les câbles sont connectés correctement.

Et enfin, vérifiez si votre batterie externe est en état de marche, c'est à dire qu'il lui reste toujours de l'autonomie.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème, n'hésitez pas à nous contacter.

Site: www.ravpower.com

E-mail: support.fr@ravpower.com

RAVPOWER

North America

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.ca@ravpower.com(Canada)
support@ravpower.com (United States)
Tel: 1-888-456-8468#3
(Monday – Friday: 9:00-17:00 PST)
Address: 2228Junction Ave, San Jose, CA95131

European Union

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.uk@ravpower.com (United Kingdom)
support.de@ravpower.com (Germany)
support.fr@ravpower.com (France)
support.es@ravpower.com (Spain)
support.it@ravpower.com (Italy)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH,Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

Asia Pacific

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.jp@ravpower.com (Japan)

中国客服地址

网址：www.ravpower.com.cn
电话：0755-23901796
地址：深圳市龙华新区梅坂大道民乐科技园 D 栋 1、2 楼

MADE IN CHINA